

サンダーカットタップ

家電やパソコン、通信機器などの雷防護環境をお手軽に構築いただけます。



10,000A / 20,000Vの雷撃に
対応のハイスペックモデル！！

仕様		TAP7-3P-E	TAP4-3PAC-E
コンセント		7個口	4個口
雷防護回路		電源+アース+通信 (1回線 : RJ11)	電源+アース
コード長		2.0m	1.5m
定格		AC100V 15A (50Hz/60Hz)	
サイズ (W×H×L mm)		50 × 32 × 398	50 × 32 × 278
制限電圧	(電源線－G間)	1.5kV以下 (1.2/50μs 4kV)	
	(通信線－電源線間)	1.8kV以下 (1.2/50μs 4kV)	—
最大サージ電流耐量		10,000A以上 (8/20μs)	
最大サージ耐電圧		20,000V (1.2/50μs)	

製造

販売店・代理店



株式会社白山 <https://hakusan-mfg.co.jp/>

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-16-4

TEL:03-5951-1211 FAX:03-5951-1216

※本書の内容について予告無く変更させていただく場合がございます。

雷防護機能確認ランプ付



アース端子付



通信回線に対応



抜け防止コンセント



固定用マグネット付




ノイズフィルタ付




“雷対策が必要な機器（被保護機器）”のサンダーカットタップを用いた対策例をご紹介します。


■ 2 極接地極付コンセントの場合



■ 2 極コンセントの場合



2 極変換アダプタ
(別売)
アース



被保護機器の
電源プラグを差し込みます

被保護機器が、アースを接続する必要がある場合は、2 極変換アダプタのアース線もしくは、サンダーカットタップ筐体のアース端子を使用し、共通に接続してください。

T A P 7 - 3 P - E は通信回線の雷対策も可能です

雷サージを、通信線と電源線間でバイパスさせ、被保護機器への侵入を防ぎます。

